

Artikelnummer: 02006503



EXL-433A400

Funkempfänger | für bis zu 1.000 Sender |
433,92MHz AM | 4 potentialfreie Relaisausgänge

Der EXL-433A400 Funkempfänger kommt immer dort zum Einsatz, wo eine hohe Anzahl von Sendern benötigt wird. Es können 1.000 Sendertasten eingelernt werden. Er ist daher ideal für Großprojekte wie Parkhäuser und Tiefgaragen verwendbar. Mit den 4 potentialfreien hochbelastbaren Relais im Ausgang ergeben sich vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Für jeden Ausgang kann eine automatische Ausschaltzeit eingestellt werden, die vorzeitig ausgeschaltet, oder auch neu gestartet werden kann. Speicherplätze (Benutzer/Sender) können einzeln "gesperrt" oder "gelöscht" werden (z.B. bei Verlust des Senders).

- 1.000 Speicherplätze
- Betriebsarten: Impuls, Stromstoß, gezielt EIN/AUS
- Löschen einzelner Sender möglich
- Sperren einzelner Sender möglich
- 2 Frequenzen möglich (2 Steckplätze Funkmodul / 2 Antennenanschlüsse)
- 4 potentialfrei Relaisausgänge
- "Auto-Off" einstellbar 1s...17min.
- Eingang für "externen" Taster
- Anzeige Sender "frei / gesperrt"
- Freie Speicherplatzauswahl Anzeige per 7-Segmentanzeige
- Bedienung, Datensicherung, und Statusprotokolierung über "USB" Schnittstelle möglich (RS232 auf USB)

Technische Daten

Abmessung	255 x 176 x 80mm
Anschlusslast	4A
Anzahl Kanäle	4 Kanal
Ausgänge	potentialfr. Relais
Betriebsspannung	230V AC
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Codierung	selbstlernend
Frequenz	433,92MHz
Gewicht	1kg
Kanäle	1
Modulationsart	AM
Produktart	Funkempfänger
Schutzart	IP54

Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02900500	EXL-BackupSet EXL-BackupSet Kabel, USB-Adapter, Software
23000400	FZB10-00 433MHz Stabantenne 433MHz 6,5m Kabel RG-58 inkl. Haltewinkel
03004304	HAM27-51 27,015MHz AM Funkmodul 27,015MHz AM inkl. Wurfantenne FZB02-00
03004305	HAM40-51 40,685MHz AM Funkmodul 40,685MHz AM inkl. Wurfantenne FZB02-00
03004303	HFM40-51 40,685MHz FM Funkmodul 40,685MHz FM inkl. Wurfantenne FZB02-00
03006807	HQAM433P-57 433,92MHz AM Funkmodul 433,92MHz AM Schmalband 15p SL Komp. Faltschachtel Inkl. Wurfantenne

Fortsetzung Kompatible Artikel

03006707	HQAM868-57 868,3MHz AM Funkmodul 868,3MHz AM inkl. Wurfantenne
03006723	HQAM868-67 868,5MHz AM Funkmodul 868,5MHz AM Schmalband 15p abgewinkelte SL einzeln verpackt inkl. Wurfantenne passend zu BERNAL MT87 + PICO
03006724	HQFM868-50 868,8MHz FM Funkmodul 868,8MHz FM Schmalband 15p abgewinkelte SL Komp. Powerdown
02007100	IS-433A30-00 Industriesender 30-Kanal 433,92MHz AM Linear-Code 3 Tasten 10p. Drehschalter Aufdruck 0-9, 18Bit
02004600	MAHS433-01 Mini-Handsender 1-Kanal 433,92MHz AM Tastenfarbe: verkehrspurpur
02004601	MAHS433-04 Mini-Handsender 4-Kanal 433,92MHz AM Tastenfarbe: verkehrspurpur
02010601	OSR-868A1KL00 Outdoor Sender 1-Kanal 868 oder 433 MHz AM KeeLoq oder Linear Code
02006700	S10-433A1K00 Mini-Handsender 1-Kanal 433,92MHz AM KeeLoq Tastenfarbe: himmelblau
02006800	S10-433A1L00 Mini-Handsender 1-Kanal 433,92MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02006701	S10-433A4K00 Mini-Handsender 4-Kanal 433,92MHz AM KeeLoq Tastenfarbe: himmelblau
02006704	S10-433A4K03-Nice Mini-Handsender 4-Kanal 433,92MHz AM KeeLoq Nice kompatibel Tastenfarbe: violettblau
02006801	S10-433A4L00 Mini-Handsender 4-Kanal 433,92MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02007002	S20-433A1L00 Handsender 1-Kanal 433,92MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02007004	S20-433A4000 Mehrkanal-Handsender 40-Kanal 433,92MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02007003	S20-433A4L00 Handsender 4-Kanal 433,92MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot
02009600	S5Q-433A2K00 Micro-Handsender 2-Kanal 433,92MHz AM KeeLoq Tastenfarbe: himmelblau
02009500	S5Q-433A2L00 Micro-Handsender 2-Kanal 433,92MHz AM Linear-Code Tastenfarbe: rubinrot

Fortsetzung Kompatible Artikel

02007403	S5U-433A2K00 Unterputzsender 2-Kanal 433,92MHz KeeLoq Tastenfarbe: himmelblau
02008600	S8Q-433A04K00 Hochglanz-Handsender 4-Kanal 433,92 MHz AM KeeLoq inkl. Wandhalterung
02008200	S8Q-433A04L00 Hochglanz-Handsender 4-Kanal 433,92 MHz AM Linear-Code inkl. Wandhalterung
02008700	S8Q-433A15K00 Hochglanz-Handsender 15-Kanal 433,92 MHz AM KeeLoq inkl. Wandhalterung
02008300	S8Q-433A15L00 Hochglanz-Handsender 15-Kanal 433,92 MHz AM Linear-Code inkl. Wandhalterung

Alternative Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02006504	EXL-868A400 Funkempfänger für bis zu 1.000 Sender 868,3MHz AM 4 potentialfreie Relaisausgänge