

Artikelnummer: 00004110



RTS20Q-20

Rolltorsteuerung | 230V | ohne Funk | Frontfolie
ohne LEDs | MO125 | TÜV Baumustergeprüft

Die RTS20Q ist eine Motorsteuerung für 230 V AC Rohrmotore mit integrierten Endschaltern. Die Steuerung kann für Rolltore, Rollladen, Markisen usw. eingesetzt werden. Der Betrieb anderer 230 V AC Antriebe, ohne Endschalter, ist über Laufzeit-Abschaltung möglich.

EG-Baumusterprüfung gemäß Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen)

- Standbyverbrauch <0,5 Watt
- Fernlern-Funktion "QuickLearn"
- Zusatzkarte QuickLog (optional) Sicherung der Einstellungen / Sendercodes, Speichererweiterung,

Logbuch

- Impuls, gezielt 'Auf-Zu', Totmann, Tippbetrieb zur Lamellenverstellung
- Vorendschalter
- Licht / Warnlichtausgang
- Lichtschrankenanschluss
- Sicherheitsleistenauswertung 1K2, 8K2, OSE oder Schaltleiste
- Betrieb ohne Endschalter möglich: Stopp über Laufzeit (Hydraulikantriebe)
- Elektronische Endlagenerkennung
- Integrierter Funkempfänger (Optional) steckbares Funkmodul in div. Frequenzen (s.u. kompatible Artikel)
- Schliessautomatik
- Code-Schloss, RFID-Transponder
- Auslieferung ohne Funkmodul

Technische Daten

Abmessung	125 x 125 x 52mm
Anschlusslast	500VA
Anzahl Flügel	1 Flügel
Ausgänge	1M /Licht einstellb.
Betriebsspannung	230V AC
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Einschaltdauer	25%
Gewicht	0,5kg
Produktart	Motorsteuerung
Schutzart	IP54
Standby	<0,5W

Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02009100	CSL10-00 Code-Schloss mit 5m Kabel wassergeschütztes Kunststoffgehäuse IP65
02009200	CSL30-00 Code-Schloss mit 5m Kabel wassergeschütztes Metallgehäuse IP67
03004304	HAM27-51 27,015MHz AM Funkmodul 27,015MHz AM inkl. Wurfantenne FZB02-00
03004305	HAM40-51 40,685MHz AM Funkmodul 40,685MHz AM inkl. Wurfantenne FZB02-00
03004303	HFM40-51 40,685MHz FM Funkmodul 40,685MHz FM inkl. Wurfantenne FZB02-00
03013000	HQAM-Smart-57 868,3 & 433,92MHz Funkmodul 868,3 & 433,92MHz AM Smartphone-Modul inkl. Wurfantenne
03006807	HQAM433P-57 433,92MHz AM Funkmodul 433,92MHz AM Schmalband 15p SL Komp. Faltschachtel Inkl. Wurfantenne

Fortsetzung Kompatible Artikel

03006707	HQAM868-57 868,3MHz AM Funkmodul 868,3MHz AM inkl. Wurfantenne
03006723	HQAM868-67 868,5MHz AM Funkmodul 868,5MHz AM Schmalband 15p abgewinkelte SL einzeln verpackt inkl. Wurfantenne passend zu BERNAL MT87 + PICO
03006724	HQFM868-50 868,8MHz FM Funkmodul 868,8MHz FM Schmalband 15p abgewinkelte SL Komp. Powerdown
01004400	QuickLog25-50 Zusatzkarte für Datensicherung Speichererweiterung
03011311	QuickTX-868-50 Funksendemodul Tor-Zustandsanzeige an RTS20Q
02009300	TPL10-00 Transponder-Leseeinheit mit 5m Kabel wassergeschütztes Kunststoffgehäuse IP 65
00004200	TR230-00 Trennrelais in A-Box 230V AC 4-Kanal zur Leitungsentstörung